

JARVIS®

ESTIMULADOR DE BAJO VOLTAJE

Modelo ES-4



Estimulador eléctrico de bajo voltaje Jarvis Modelo ES-4 .

- El estimulador Jarvis Modelo ES-4 aplica un valor exacto de corriente eléctrica (a bajo voltaje), al cuerpo del animal produciendo las siguientes ventajas:
- Mejor desangrado.
- Acelera el descenso del PH - reduciendo el periodo de maduración y el acortamiento en frío.
- Mejora la terneza de la carne.
- Ayuda en el deshuesado en caliente.
- Pinza de acero inoxidable.

JARVIS



MENOR TIEMPO DE MADURACIÓN - REDUCE EL ACORTAMIENTO EN FRIO

Especificaciones

Accionamiento	Eléctrico
---------------	-----------

Modelo ES-4

Potencia	50 W
----------	------

Tensión eléctrica	110 V, 1 fase, 50 / 60 Hz
	220 V, 1 fase, 50 / 60 Hz

Voltaje de estimulación RMS (onda rectangular)	21V
--	-----

Dos tiempos independientes de estimulación	20 segundos 36 segundos
--	----------------------------

Corriente eléctrica de estimulación	0.25A
-------------------------------------	-------

Reses por unidad de tiempo (máximo)	100 / hs
-------------------------------------	----------

Controles - Pulsador electrico	12 V
--------------------------------	------

Dimensiones:

Estimulador	11 x 11 x 6.7 " 279 x 279 x 170 mm
-------------	---------------------------------------

Estación remota	11 x 7.0 x 6.7 " 279 x 178 x 170 mm
-----------------	--

Peso:

ES-4	6.2 lbs	2.8 kg
------	---------	--------

Estación remota	3.7 lbs	1.7 kg
-----------------	---------	--------

Componentes eléctricos	Calidad industrial
------------------------	--------------------

Opcional 1: estimulación normal o automática

Opcional 2: estimulación intermitente o continua

Selección de equipos y accesorios

Solicite número

Modelo ES-4

110 V, 1 fase, 50 / 60 Hz	4643011
220 V, 1 fase, 50 / 60 Hz	4643010